

Význam pípání v posledních Award systémech BIOS

Počet pípnutí	Význam
1 krátké pípnutí	POST testy proběhly úspěšně.
2 krátká pípnutí	Problém s CMOS pamětí.
1 dlouhé pípnutí / 1 krátké pípnutí	Problém s deskou nebo RAM.
1 dlouhé pípnutí / 2 krátká pípnutí	Problém s grafickou kartou.
1 dlouhé pípnutí / 3 krátké pípnutí	Problém s klávesnicí.
1 dlouhé pípnutí / 9 krátkých pípnutí	Celkové selhání BIOSu.
3 pípnutí	Selhala kontrola spodních 64kB RAM.
4 pípnutí	Chyba refresh paměti.
5 pípnutí	Chyba procesoru.
6 pípnutí	Problém s klávesnicí.
8 pípnutí	Problem s grafickou kartou.
Dlouhé neustálé pípání	Chyba paměti RAM.
Krátké nepřetržité pípání	Chyba napájení.

Význam pípání pro AMI BIOS

Počet pípnutí	Význam
1	Selhání refresh paměti
2	Chyba Parity paměti
3	Selhání spodních 64K RAM
4	Časovač systém není v provozu
5	Chyba procesoru
6	Selhání brány A20 (chyba klávesnice)
7	Chyba přerušení procesoru.
8	Chyba čtení / zápisu videopaměti
9	Chyba kontrolního součtu BIOS ROM
10	CMOS vypnuta, chyba čtení / zápisu
11	Problém s vyrovnávací pamětí.

Význam pípání v Phoenix BIOS

Počet pípnutí	Význam
1-3-1-1	Chyba refresh DRAM.
1-2-2-3	Chyba kontrolního součtu ROM
1-3-1-3	Chyba řadiče klávesnice
1-3-4-1	Chyba paměti RAM
1-3-4-3	Chyba paměti RAM
1-4-1-1	Chyba paměti RAM
2-2-3-1	Neočekávané přerušení